## Nastavení GPRS připojení přes Bluetooth

V hlavním menu (nejlépe v položce Vše) otevřeme položku Nastavení



Nejprve si zvolíme položku **Připojení**, kde si nastavíme nové připojení... klikneme na **Nové...** 

Nastavení		Nastavení	Připojení
<ul> <li>Napájení</li> <li>Zabezpečení</li> </ul>	<ul> <li>Vstup</li> <li>Zámek tlačítek</li> </ul>	Dostupná připojení:	•
• Zvuky		Ser to Siemens S55	-
Komunikace		Bt to Siemens S55	
<ul> <li>Bluetooth</li> </ul>	<ul> <li>Připojení</li> </ul>	Serial to GSM Phone	
• Síť	<ul> <li>Telefon</li> </ul>	n6310	
Personalizace		Ben	
• Barvy	• Majitel	- 3650 zd s55	
<ul> <li>Otočení</li> </ul>	<ul> <li>Tlačítka</li> </ul>		
<ul> <li>Zkratky</li> </ul>		OK Nové Upravit	Smazat

Vyplníme údaje (**Název:** libovolné, **Připojit k** > telefon, **Přes** > bluetooth (zde lze zvolit i často používané "infrared", ale samozřejmě pro připojení přes infraport), **Zařízení:** Zde klikneme do okénka a vybereme dostupné zařízení, zařízení se spárují (zadáme na obou zařízeních párovací libovolný číselný kód) a potvrdíme **OK**. U spárovaných zařízení je vidět v přehledu ikona klíče. V položce **Model** je několik přednastavených zařízení, pokud tam není typově či softwarově podobné zařízení, můžeme zvolit položku "Standard GSM".

Upravit připojení 🚯	Výsledky hledání	<u> </u>	
Název: 3650	Zobraz: 🔻 Známá zařízení		Ericsson T68
Připojit k: 🔻 Telefon	Zvolte zařízení:		Motorola TP280
Přes: - Bluetooth	Anastacia Beny	~	Nokia 3650 Nokia 6310i
Zařízení: Nokia 3650	<ul> <li>Foun</li> <li>Nokia 3650</li> </ul>	<b>0-</b>	Siemens S55
Model: 🔻 Nokia 3650	<ul> <li>Nokia 6600</li> <li>Siemens 555</li> </ul>	0	Sony-E. T610
OK Storno Více	OK Storno		Sony-E. T68i Standard GSM

Klikneme na položku **Více** a zde nastavíme rychlost přenosu dat mezi zařízeními (nesouvisí s rychlostí sítě!) a nastavíme **Inicializační řetězec** (at příkaz). Pro GPRS je to at+cgdcont=1,"IP","*apn*" (*apn= internet, internet.open, profi.internet atd....*).

Rychlost: - 115.200 bps
Inicializační řetězec:
at+cgdcont=1,"IP","INTERNET.
open antationalise announcemen
OK Storno

Vrátíme se do menu Nastavení a tentokrát klikneme na položku Síť.

Nastavení	
<ul> <li>Napájení</li> </ul>	• Vstup
<ul> <li>Zabezpečení</li> </ul>	<ul> <li>Zámek tlačítek</li> </ul>
<ul> <li>Zvuky</li> </ul>	
Komunikace	
<ul> <li>Bluetooth</li> </ul>	<ul> <li>Připojení</li> </ul>
- Síť	<ul> <li>Telefon</li> </ul>
Personalizace	2
• Barvy	<ul> <li>Majitel</li> </ul>
<ul> <li>Otočení</li> </ul>	<ul> <li>Tlačítka</li> </ul>
<ul> <li>Zkratky</li> </ul>	

Pro GPRS připojení si zde vybereme v nabídce **Služba** název GPRS. Pokud tam není klikneme na **Nová**. Jméno a heslo samozřejmě nezadáváme. V položce **Připojení** vybereme námi vytvořené, v položce telefon musí být tvar **\*99\*\*\*1#**. Zkontrolujeme v položce **Více**, zda máme takto nastavené okno (typ připojení: PPP, neodpojovat, získat DNS = tzn. automaticky, jinak můžeme zadat standardní 160.218.010.200 a 160.218.043.200, a IP adresa přidělena serverem). V nabídce **Skript** by měly být přednastaveny tyto údaje (viz obr.3.) At-příkaz, který zde vidíme nemá vliv na připojení, pokud jsme jej nastavili správně v předešlé položce (viz výše **inicializační řetězec**). Nyní již potvrdíme **OK** a dáme připojit.

Nastavení Síť	🛛 Více o připojení 🚯
✓ Služba: ET GPRS	Typ připojení: 🔻 PPP
Iméno:	Odpojit po: 🔻 Neodpojovat
Heslo: -Zadat-	Získat DNS: 🗹
Připojení: 🕶 3650	
Telefon: *99***1# Připojit	IP adresa: 🗹 Přidělí server
OK Nová Více	OK Storno Skript

Přihlašovací skript 🚯
<ul> <li>Odeslat: at&amp;f&amp;k5+cgqmin=</li> </ul>
1.1.1.1.1.1
<ul> <li>Odeslat Enter:</li> </ul>
<ul> <li>Odeslat: at+cgdcont=1."ip"</li> </ul>
,"internet"
<ul> <li>Odeslat Enter:</li> </ul>
<ul> <li>Prodleva (s): 2</li> </ul>
<ul> <li>Odeslat: atd*99***1#</li> </ul>
<ul> <li>Konec:</li> </ul>
OK Storno

Odpojení lze provést opět v tomto okně v menu Nastavení nabídce Síť.

Nastavení	Síť
▼ Služba:	ET GPRS
Jméno:	
Heslo:	-Zadat-
Připojení:	▼ 3650
Telefon:	*99***1#
	Odpojit
OK Nová	Více

copyright © design ydenbroy programming wostrosch